



**eWICKLER**  
Comfort eW940-F, eW940-F-M

Elektronischer Gurtwickler

- Funkgurtwickler, fernbedienbar mit WIR-Funksendern oder Sensoren
- umfangreiche Automatikfunktionen in Verbindung mit der eUHR eU140 oder Smart Home-fähig durch Mediola
- Rauchwarnmelder-Signalauswertung ermöglicht ein automatisches Hochziehen der Rollläden für noch mehr Sicherheit im Brandfall
- individuell einstellbare Schaltzeiten zum Heben und Senken
- automatische Sommer- / Winterzeitumstellung
- Installationsassistent zur einfachen Inbetriebnahme
- großes, gut ablesbares LC-Display mit individuell einstellbarer Beleuchtung
- individuelle Sonnen- und Dämmerungssteuerung mit S/D-Sensor möglich
- schonender Softstart und Softstopp, auch in Zwischenpositionen
- elektronische Laufzeit- und Lastüberwachung zum Schutz des Motors und Schutz bei Störungen am Rollladen
- Auflaufschutz/Überlastabschaltung
- 20 h Gangreserve



eWICKLER

AUFPUTZ  
Standard eW940-F, eW940-F-M

ARTIKEL-NR.	TYP	ARTIKEL-BEZEICHNUNG
1001-000037	eW940-F	<b>eWICKLER Comfort</b> , mit Rauchwarnmelderauswertung & Funkfunktion
1001-000039	eW940-F-M	<b>eWICKLER Comfort – mini</b> , mit Rauchwarnmelderauswertung & Funkfunktion
TECHNISCHE DATEN		
Verwendung	Aufputz	
Versorgungsspannung	230 V ~ 50 Hz	
Nennleistung (maximal)	120 W	
Standby Verbrauch	≤ 0,5 W	
Nenndrehmoment	11 Nm	
Nenndrehzahl	32 U/min, geregelt	
Zugleistung (maximal)	45 kg	
Gurtbandbreite	23 mm (eW840-F) / 15 mm (eW840-F-M)	
Wickelkapazität	6,3 m (1 mm Gurtbandstärke)	
zulässige Rollladenfläche	ca. 6 qm bei 5 kg/qm, ca. 3 qm bei 10 kg/qm	
Kurzzeitbetrieb	4 Minuten	
Nachlaufweg	< 0,2 U	
Schutzklasse	II	
Schutzart	IP20	
Gangreserve (bei Netzausfall)	ca. 20 h	
Abmessungen Gehäuse	193 x 158,5 x 37 (H/T/B)	
Befestigungslochabstand	213 mm	
Temperaturbereich	+4 °C bis +40 °C	
Frequenzbereich Alarmierung	2,5 kHz bis 4,0 kHz	
Sendefrequenz	868,3 MHz	
Sendeleistung	max. 10 mW	
Reichweite im Gebäude	15 bis 20 m, abhängig von Bausubstanz	
Reichweite Freifeld	bis zu 200 m	
anmeldbare Sender	bis 50 m	

